



各部の名前

コネクター
※Lightningコネクター
※Type-Cコネクター
お手持ちの製品を
ご確認ください。



充電専用ケーブル



※データ通信はできません。
※形状は製造時期により変わることがあります。




本製品への充電

- 1) 本体のUSB-Cポートに付属品のType-C充電ケーブルを接続します。
- 2) パソコン・AC充電アダプターのUSB端子の向きに注意して挿し込んでください。パソコンの電源がONの状態でないとも充電できません。
- 3) 残量デジタル表示の数字が点滅しましたら充電開始となります。
- 4) 残量0%から100%までに掛かる時間は約1.5時間となります。
※デジタル表示が100%になりましたらケーブルを抜いて充電を終了してください。



各対象機器への充電

- 1) 本製品のコネクターを対象機器に押し込んでください。
- 2) 残量デジタル表示されましたら充電が開始されます。充電が開始されない場合は、電源ボタンを押してください。残量デジタル表示の右上に「M」マークが点灯している場合は急速充電中となります。
※2台同時充電時は、急速充電はできません。



仕様

Lightningチャージャー

製品サイズ: 約W79.1×H36.5×D27.8mm
製品重量: 98g
内蔵電池: リチウムバッテリー (Li-ion21700)
電池容量: 5000mAh
本体満充電時間: 1.5時間
素材: ABS
入力Type-C: DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
出力: Lightning Plug DC5V/3A 9V/2A 12V/1.67A (20W PD Max)
出力: Type-C DC5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A (20W PD Max)
付属品: 充電用ケーブルType-C

Type-Cチャージャー

製品サイズ: 約W79.1×H36.5×D27.8mm
製品重量: 98g
内蔵電池: リチウムバッテリー (Li-ion21700)
電池容量: 5000mAh
本体満充電時間: 1.5時間
素材: ABS
入力Type-C: DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
出力: Type-C Plug DC5V/3A 9V/2A 12V/1.67A (20W PD Max)
出力: Type-C DC5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A (20W PD Max)
付属品: 充電用ケーブルType-C



ご使用後は、家庭ゴミとして
捨てず、リサイクル協力店へ

ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用しますので、入出力端子をテープなどで塞ぎ、最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。または、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。

保証とアフターサービス

【保証書】

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から6ヶ月です。

※すべての写真はイメージです
※すべてのイラストはイメージです